



Technische Daten Philips LED Röhre  
T5 MASTER (Mains AC) High Efficiency  
16.5W 2500lm - 840 Kaltweiß | 115cm -  
Ersatz für 28W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 242462                                |
| EAN                                     | 8719514334335                         |
| Marke                                   | Philips                               |
| Herstellername                          | MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU |
| Menge in der Originalverpackung         | 10                                    |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                               |
| Energieeffizienzklasse                  | D                                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                 |
| Lampen Spannung (V)                     | 220-240                               |

## Technische Informationen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | LED           |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar |
| Sockel                   | G5            |
| Drehbar                  | Nein          |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89         |
| Helle Farbe              | Weiß          |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe   |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 151.5        |
| Produkttyp                   | LED T5 Röhre |
| Sensortyp                    | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| EOC8                    | 33433500          |
| Inklusive LED Starter   | Nein              |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein              |
| Vorschaltgerät          | Netzspannung (AC) |
| LED Tube Output         | High Efficiency   |
| Gehäuse                 | Glas              |
| Product Serie           | Master            |

## Masse

|            |       |
|------------|-------|
| Länge      | 115cm |
| Länge (mm) | 1150  |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

